

Kā pieslēgt moderno D-Star transīveri (tādu kā Icom IC-705 vai 9700) pie Latvijas multimodālā reflektora bez MMDVM hotspota.

Uzmanību! Ja jūsu interneta pieslēgumam nav pieejama ārējā IP adrese, reflektorā jūs dzirdēs visi, taču jūs nedzirdēsiet nevienu.

- Pieslēdziet transīveri majas WiFi tīklam. Pastāvīgi jādeg WiFi ikoniņa transīvera ekrāna augšdaļā.
- Noforvardējiet portu 40000 no sava rūtera uz transīvera IP adresi.
- Atvēriet transīvera izvēlni, 2.lappusi, tur izvēlieties DV GV.
- Izvēlieties Gateway Select.
- Izvēlieties Internal Gateway.
- Atgriezieties DV GV izvēlnē nospiežot bultiņu "atpakaļ" ekrāna labējā apakšējā stūrī.
- Izvēlieties Internal Gateway Settings.
- Izvēlieties Gateway Repeater (Server IP/Domain)
- Ierakstiet **xlx.ham.lv**
- Atgriezieties soli atpakaļ.
- Izvēlieties Terminal/AP Call sign.
- Ierakstiet tur savu izsaukuma signālu XXXXXX B formātā, kur X ir pats izsaukuma signāls. Ja tas sastāv no 5 simboliem, papildiniet to līdz 6 simboliem ar papildu tukšumzīmi pirms B burta.
- Atgriezieties soli atpakaļ.
- Izvēlieties Gateway Type = Global.
- Atgriezieties soli atpakaļ.
- Izvēlieties UDP Hole Punch = ON.
- Atgriezieties soli atpakaļ.
- Nospiediet bultiņu uz leju ekrāna labējā stūrī.
- Izvēlieties Allowed Call Sign (Access Point Mode) = Disable. Ja jums ir arī kāda portatīvā D-Star stacija un vēlaties to izmantot mūsu reflektorā caur galveno transīveri, tad = Enable.
- Atgriezieties divus soļus atpakaļ.
- Izvēlieties <<Terminal Mode>>
- Jāparādās tabulai ar divām rindām: apakšējā rindā sagaidāms: Terminal Mode (int) un jūsu izsaukuma signāls ar B burtu.
- Nospiediet tabulas augšējo rindu.
- Izvēlieties Direct Input (RPT) = **/XLX636A**
- Nospiediet PTT un, ja viss nokonfigurēts pareizi, blakus sarkanajam TH uz ekrāna parādīsies mākonītis.

- Varat runāt :)